



Betätigung Durch

Taster

Widerstandsfähige und formschöne Edelstahl-taster



Elegante, vandalismusresistente Funk- und festverdrahtete Taster für verbesserten behindertengerechten Zugang zu allen öffentlichen Gebäuden

MANIPULATIONSSICHER

Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl; ohne sichtbare Befestigungen montiert, um einen manipulationssicheren Taster zu gewährleisten

ZUM EINFACHEN EINBAU MIT FUNKSTEUERUNG AUSGESTATTET

Kann funkgesteuert werden; zusätzlich Mini-Fernbedienungssender und -empfänger möglich

WIDERSTANDSFÄHIG

Mit mehr als 10 Millionen Betätigungszyklen getestet - unsere Schalter bieten geringen Wartungsbedarf und hohe Eleganz

IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTICH

quadratisch 6" (152 mm)
quadratisch 4,5" (115 mm)
an Türpfosten angepasst 4,5" x 1,5" (115 x 38 mm)

Betätigung Durch


Taster



Technische Angaben

Modell	Funk- und festverdrahtete Edelstahl-taster	
Material	Edelstahl (18 Gauge, 1,2 mm), gebürstet	
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung oder 24 V Gleichspannung/Wechselspannung	
Betriebstemperatur	-40°C bis 60°C, (-40°F bis 140°F)	
Betriebsmöglichkeiten	Festverdrahtet oder funkgesteuert bei 433 MHz	
	SENDER	EMPFÄNGER
Frequenz	433,92 MHz	433,92 MHz
Abmessungen	31x22x6 mm (1,25"x0,875"x0,25")	57x32x19 mm (2,25"x 1,25"x 0,75")
Sicherheitscodeverfahren	Codewechsel ("Code Hopping")	Codewechsel ("Code Hopping")
Batterielebensdauer	60.000 Zyklen	Kann bis zu 12 verschiedene Sender speichern
Betriebstemperatur Bereich	-20°C bis +55°C (-4°F bis +122°F)	-20°C bis +55°C (-4°F bis +122°F)
Elektrischer Nennwert	-	100.000 Zyklen bei 2 A (bei 24 V Gleichspannung oder 120 V Wechselspannung)
Stromaufnahme	24 V Wechselspannung, 24 V Gleichspannung, oder 12 V Gleichspannung,	24 V Wechselspannung, 24 V Gleichspannung, oder 12 V Gleichspannung,
Relaisausgang	-	1 Schließer, 1 Öffner
Signalreichweite	150 ft (45 m)	

Zubehör



Unterputzmontagesatz für
4S1U0 und 4S1U4
4UFK

Produktangebot

Festverdrahteter Taster zum
Einbau in Türpfosten
4,5" x 1,5" (115 x 38 mm)
J01J0




Festverdrahteter Taster
4,5" (115 mm) quadratisch
4S1U0




Festverdrahteter Taster
6" (152 mm) quadratisch
6S1U0




Sender J01J0 + 433 MHz
4,5" x 1,5" (115 x 38 mm)
J01J4




4S1U0 + 433 MHz transmitter
4,5" (115mm) square
4S1U4



Sender 6S1U0 + 433 MHz
6" (152 mm) quadratisch
6S1U4



Ultrakleiner 433-MHz-
Empfänger
433MHz-RX



Ultrakleiner 433-MHz-
Ersatzsender
433MHz-TX

