



## ClearGuard

Activación

# Control de acceso a puertas de aseos públicos sin barreras

## Tecnología inalámbrica IP65

### FÁCIL DE USAR

Los pulsadores de gran superficie y tacto suave facilitan a todos la entrada/salida del sanitario y el bloqueo/desbloqueo de la puerta.

### ILUMINACIÓN

Los botones de apertura/cierre se iluminan cuando se pulsan y el símbolo de bloqueo del interruptor externo se ilumina cuando se intenta acceder a una cabina sanitaria que ya está en uso. Indicación visual que se activa cuando haya que cambiar las pilas.

### INALÁMBRICO

Registro sencillo de los pulsadores internos y externos con nuestro receptor inalámbrico de 2,4 GHz.

### AUDIO

Los interruptores pueden ajustarse para indicar la posición de la puerta con un pitido o por voz. Una indicación acústica sonará cuando haya que cambiar las pilas.



# ClearGuard

Activación

## Dimensiones



## Especificaciones técnicas

### Receptor (CG-Rx)

Potencia	CC 12-30 V/CA 12-24 V
Capacidad de contacto del relé	1 A/30 V CC, 0,5 A/125 V CC
Temperatura de funcionamiento de	-20 a 50 °C
Tamaño del producto	150 x 43 x 25 mm
Consumo de corriente	Espera: 30 mA / Funcionamiento: 80 mA (para 24 V CC)

### Interruptor interno (CGI-Tx)/Interruptor externo (CGE-Tx)

Radiofrecuencia de	2,455 GHz
Pila AAA de	1,5 V (4 en cada interruptor)
Temperatura de funcionamiento de	-20 a 50 °C
Tamaño del producto	90 x 220 x 15 mm
Grado de protección	IP65

## Piezas incluidas

Interruptor interno CGI-Tx



Interruptor externo CGE-Tx



Receptor CG-Rx



Cables



Cinta adhesiva de doble cara x 4 piezas

